



GENERADOR INVERSOR DIGITAL GLP - GASOLINA SUPERSILENCIOSO 01.8kW 02.2kVA 120/240V 1PH 60Hz 5000rpm

Especificaciones

Referencia	463-DIG2000
Tipo	AC - Monofásico
Potencia Nominal	1800 W
Potencia Máxima	2000 W
Voltaje Nominal de Salida AC	120 V
Frecuencia Nominal	60 Hz
Factor de Potencia	1,0
Voltaje Nominal de Salida DC	12 V
Corriente Nominal de Salida DC	8.3 A
Sistema de Encendido	Manual
Sistema de Ignición	Transistorizado Magneto
Regulador de Voltaje	AVR
Capacidad Tanque de Combustible	4.2 L (1.1 gal)
Autonomía Aproximada con Tanque Lleno	4 Horas (Al 100% de carga)
Tiempo Máximo de Trabajo Continuo	8 Horas

Motor

Referencia	463-GE30
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	2.2 kW / 5000 rpm
Torque Nominal	3.0 Nm / 3600 rpm
Cilindraje	79 cc
Velocidad Máxima	5000 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	0.27 gal/h
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cónico
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	0.35 L
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 10W30
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	Sae 20W50



Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Generador gama PREMIUM – Mayor potencia y durabilidad en comparación a las demás marcas del mercado.• Inversor de alta tecnología – Garantiza una potencia de salida estable y limpia (sin ruido eléctrico), tal como como la energía eléctrica convencional (de la pared).• Control inteligente de aceleración – Disminuye el consumo de combustible y ruido de trabajo del generador.• Conexión en paralelo – Para duplicar la potencia entregada conectando otro generador de la misma referencia.• Portátil – Gracias a su diseño compacto y ligero.• Súper silencioso – Ruido de ≤ 52 dB a ≤ 7m.• Mofle mejorado y reforzado – Garantiza menor ruido de trabajo. A su vez gracias al refuerzo provisto con materiales especiales, reduce la temperatura transmitida al alternador en un 15%.• Amigable con el medio ambiente – Bajas emisiones de gases gracias a su moderno diseño de la recámara de combustión.• Alarma de aceite – Cuenta con un sistema que apaga el motor si detecta que el nivel de aceite esta bajo.• Protección contra sobrecargas – Cuenta con un breaker principal y un breaker para la salida DC, encargados de proteger el alternador.• Clavijas (Plugs).• Kit de herramientas.• Manual de usuario.• Dispositivos electrónicos (Computadores, celulares, tablets, televisores, hornos microondas, etc).• Campings.• UPS.• Entre otros.
----------------------------------	---

Accesorios incluidos

Aplicaciones	
Largo	50 cm
Ancho	28.5 cm
Alto	46 cm
Peso Neto	21 kg
Garantía	1 año